

# Fostex

## T50RP-BT



ワイヤレスヘッドセット

日本語

### オーナーズマニュアル

フォスター電機株式会社 フォステクス カンパニー

〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号

#### 各部の名称



#### 電源オン／オフ、充電



##### 電源オン

MFB (マルチファンクションボタン) を1秒間長押しします。“Power On”の音声流れ、状態表示LEDが白色で3回点滅します。

##### 電源オフ


MFB (マルチファンクションボタン) を3秒間長押しします。数秒後に“Power Off”の音声流れ、状態表示LEDが白色で1回点滅し電源オフになります。

※Bluetooth機器に接続されていない状態で約10分放置すると自動で電源オフになります。

##### 充電

市販のUSB充電ケーブルと市販のUSB対応ACアダプター(5V)を使用して充電してください。充電中は充電LEDが赤色に点灯します。約3時間で充電が完了するとLEDは消灯します。電池残量が低下すると音声で通知します。

## ペアリング



### USB Type-C®トランシーバーとのペアリング



USB Type-C®トランシーバーはあらかじめT50RP-BTとペアリング設定されていますので、電源オンにするだけで接続できます。

接続できない場合はUSB Type-C®トランシーバーのMFBを8秒間押ししてください。ペアリングモードになり接続できます。

### Bluetooth機器とのペアリング

電源オフの状態でもFBを5秒間長押しします。“Power On”の音声流れ、状態表示LEDが白色で3回点滅した後、“Pairing”の音声流れLEDが水色で点滅します。

※ペアリング済みBluetooth機器が無い場合は自動的にペアリングモードになります。

## Bluetooth機器との接続




Bluetooth機器と接続されると“Connected”の音声流れ、状態表示LEDが水色で1秒間点灯した後、9秒に1回点滅します。バッテリーの残量によって点滅回数が異なります(High:3,Mid:2,Low:1)。

※ペアリング済みBluetooth機器が無い場合は自動的にペアリングモードになります。

Bluetooth機器との接続中にMFBを押して離れた後、すぐに再度5秒以上押し続けると“Disconnected”の音声流れ接続が解除されます。接続解除時はLEDが2秒に1度点滅します。

## Bluetooth機器との再接続



電源をオンにすると最後に接続していたBluetooth機器に自動的に接続を試みます。

接続できない場合はペアリング操作を行ってください。

## 通話



### 着信応答

着信音が鳴ったときにMFBを1回クリックします。  
※USB Type-C®トランシーバーと接続しているとき、この操作はできません。

### 着信を拒否／通話を終了する／発信を終了する


MFBを2回クリックします。  
※USB Type-C®トランシーバーと接続しているとき、この操作はできません。

## マイクミュート



通話中にミュートボタンをクリックすると“Mic Off”の音声  
が流れミュートします。もう一度クリックすると“Mic On”の  
音声流れミュートが解除されます。

## 音楽再生



### 再生

MFBを2回クリックします。

### 一時停止

MFBを2回クリックします。

※USB Type-C®トランシーバーと接続しているとき、この操作はできません。

音量調整



ボリュームボタンの(+)を押すと音量が上がります。最大になると「ビビ」と鳴ります。  
(-)を押すと音量下がります。最小になると「ビビ」と鳴ります。  
ボリュームボタンを長押しすると音量が連続で変化します。

仕様

| ヘッドホン部            |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 再生周波数帯域           | 20 Hz - 20 kHz                  |
| 質量                | 約342 g (マイク無しの場合)               |
| 充電時間              | 約3時間                            |
| 電池持続時間 (連続音声再生時間) | 48時間以上 (JEITA CP2905B準拠)        |
| 充電電圧              | DC 5 V (USB)                    |
| Bluetooth®        |                                 |
| ワイヤレス通信方式         | Bluetooth®                      |
| 使用周波数帯域           | 2.4 GHz帯                        |
| 対応プロファイル          | A2DP, AVRCP, HFP, LE Audio      |
| 対応コーデック           | SBC, AAC, aptX™, aptX™ Adaptive |
| LE Audio対応コーデック   | LC3                             |
| Auracast™         | 対応                              |
| USB               |                                 |
| USB Type-C®       | 充電用 (ケーブル別売)                    |

技適マークについて

本製品の電波法技適マークと認証番号はハウジングの内側に記載されています。図のようにイヤerpッドを取り外すと確認できます。  
USB Type-C® トランシーバーには本体裏側に記載されています。

