Fostex TM Sound Support



この画面より進むことができず、本アプリケーションをご使用できません。



TM シリーズが接続完了すると、本画面で 接続完了をお知らせし、自動的に HOME 画面に移ります。

HOME - Main Menu -





CONFIGURATION



LANDSCAPE SOUND (外部の環境音を取り込む機能です)

Fostex



- ON / OFF Switch ON にすると外部の環境音を取り込みことができます。イヤホンを掛けた状態でも、声や社内のアナウンス等が聞き取りやすくなります。
- VOLUME SLIDER ON にした際に操作可能となります。外部の環境音の取り込み音量を 調節することができます。

▶EQALIZER(音声イコライジング~プリセット機能、プレイヤーボタン)

5帯域の音質調整のイコライジング機能と、調整した設定値を3種類記憶させることができます。



● EQ の標準(初期)画面の設定はフラットで、ボタンは全部グレー状態。



 EQ バーで設定値を決め、これを A にプ リセットしたい場合、A をタッチすると、
A と同時に PRESET ボタンがブルーに点灯。



●EQ バー調整すると、FLAT ボタンはオレンジに点灯し、ABC ボタンは全てブルーに点灯。



PRESET ボタンをタッチすると、PRESET ボタンはグレーに変更し、Aボタンは グリーンに変更しプリセットが完了。

Fostex

 PLAY BUTTON 再生中の音楽の再生/
停止/曲送り/曲戻し 操作ができます。

TOUCH SENSOR





- TOUCH SENSOR / ON タッチセンサー機能を 有効にし、音量調整や スキップ再生、AI アシ スタント呼び出し操作 を行うことができます。
- TOUCH SENSOR / OFF 全てのタッチセンサー 機能を無効にします。
 ※VOICE ASSIST ボタン が消えます。

VOICE ASSIST



► IOS DEFAULT



iOS の場合、専用 Al ア シスタントを呼び出す ことができます。

ANDROID DEFAULT



Android の場合、専用 Al アシスタントを呼び 出すことができます。



Touch Sensor Operation タッチセンサー操作方法

<タッチセンサーでは、以下の3つの操作をすることができます>

・音量調整

音楽を再生中に、左右どちらでも タッチセンサー・エリア(Fostex ロゴ部分)を下から上になぞると 音量が上がり、逆に上から下にな ぞると音量を下げることができま す。



・再生中のコマ送り

音楽を再生中に、左右どちらでも タッチセンサー・エリア(Fostex ロゴ部分)を2秒以上タッチし続 けると、音楽がコマ送りされます。 コマ送りは、タッチセンサー・エ リアから指を離すまで続きます。 ※再生プレーヤー(サービス)に よって、コマ送りの間隔は異なり ます。



・AI アシスタント呼び出し

音楽を停止し、または停止してい る状態が5秒以上経過している無 音状態で、マスター機のタッチセ ンサー・エリアを2秒以上タッチ し続けると、接続している iPhone、 またはスマートフォンの AI アシス タント機能を、TM2 のマイクで呼 び出すことができます。



How to return to the factory default setting 工場出荷状態に戻す方法

Check the video! 動画で確認



FOSTEX

CUSTOMER SUPPORT



UPDATE



HOW TO UPDATE

ファームウェア・アップデートすることができま す。詳しいアップデート方法は、下記の QR コード から説明ページをご確認いただけます。





Fostex

Fostex TM Sound Support





Fostex International ホームページへリンクします。



SYSTEM INFOMATION

	łΧ	► L 100% 100%
SYSTE	M INFORMATION	Fostex
i	MODEL	TM2
	FIRMWARE Ver. DEVICE ID	
	LEFT	001BDC2DB80F
14	RIGHT	001BDC2DB7F0
10	NATT VOLTAGE	
	LEFT	4 089V
	RIGHT	4.063V
150		
2	CERTIFIED NO.	04507740
	ruc ID	2A3G7-IM2
	IPA	T D 19.0013 202
	JRF	R : 202-SMH026
	KC	R-C-Fec-TM2
	NCC	CCAN19LP0640T0
		0011110004010

DEVICE ID 接続された TM2 シリーズの ID が表記されます。

BATT VOLTAGE 接続された TM2 シリーズの使用バッテリー残量が表記されます。

CERTIFIED NO. 電波法認証取得した各国の認証番号を表記しています。

